


شماره : تاریخ : پیوست :	بسمه تعالی فرم A4 کد مدرک ( FO-343-43 )	 شرکت ارتباطات سیار ایران
-------------------------------	---	---

## ب ( جمع آوری

- جمع آوری DC PDB ایستاده اصلی و نصب آن در محل جدید طبق طرح پیوست
- جمع آوری دو دستگاه راک GR40 به همراه ماژول های مربوطه و بسته بندی دقیق و تحویل آنها به انبار و دریافت رسید انبار
- جمع آوری تابلو دیواری DC PDB1 به همراه لدر زیر تابلو - بسته بندی شده و تحویل آن به انبار
- جمع آوری تابلو دیواری ( منصوبه در ضلع شمالی سالن) و تحویل آن به انبار
- جمع آوری کابل های BSC3 از DC PDB1 دیواری شامل ۲\*۱\*۱۵۰ به رنگ طوسی
- جمع آوری کابل های اصلی تغذیه DC PDB دیواری شامل ۲\*۱\*۱۵۰ مشکی
- جمع آوری کابل های مربوط به تجهیزات OPTIX در تابلو DC PDB1 شامل ۲\*۱\*۲۵
- جمع آوری کابل های مربوط به تجهیزات BTS شامل ۲\*۱\*۵۰
- جمع آوری کابل های مربوط به تجهیزات DBS1 & DBS2 شامل ۲\*۳\*۱۰
- جمع آوری کابل های مربوط به تجهیزات UPS ها شامل ۲\*۱\*۱۰

شماره :	بسمه تعالی	 شرکت ارتباطات سیار ایران
تاریخ :	فرم A4	
پیوست :	کد مدرک ( FO-343-43 )	

**توضیحات :**

- کلیه تجهیزات و یکسوکندها و کابلها و کاتالها و تابلوهای جمع آوری شده با بسته بندی و لیبل گذاری (نام تجهیزات و متعلقات - سایز و مترائ کابلها- تعداد فیوزها و کلید فیوزها) تحویل انبار گردد.
  - کلیه عملیات نصب و جمع آوری تجهیزات تغذیه نیرو باید بدون ایجاد قطعی در سیستم سونیچ صورت پذیرد و برای برگردان سیستم تغذیه اخذ مجوز Down time الزامیست. (پیگیری اخذ مجوز DOWN TIME بعهدہ پیمانکار است)
  - عملیات نصب و جمع آوری و برگردان باید با هماهنگی اداره کل نظارت و آزمایش و تحویل انجام گردد.
  - اخذ مجوز ورود پرسنل به مرکز - ورود و خروج تجهیزات به مرکز بوسیله پیمانکار و با هماهنگی اداره کل حراست انجام گیرد.
  - حمل و نقل کلیه تجهیزات از انبار ارتباطات سیار و عودت دادن تجهیزات جمع آوری شده به انبار مربوطه بر عهده شرکت پیمانکار می باشد.
  - کلیه تجهیزات از طریق استراکچر و پایه مربوطه به کف سالن فیکس گردد.
  - کلیه تجهیزات از طریق استراکچر به کف سالن فیکس گردد .
  - لیبل گذاری جهت شناسایی کلیه تجهیزات و متعلقات و کابلها بطور واضح و کامل و استاندارد صورت پذیرد.
  - مسئولیت هرگونه قطعی و خسارت به سیستمهای مخابراتی بعهدہ پیمانکار است.
  - چنانچه حین انجام کار به کف کاذب سالن صدمه ای وارد شود پیمانکار موظف به ترمیم و تعویض آنها می باشد.
  - پیمانکار موظف است پس از پایان کار کلیه ضایعات بوجود آمده را از سالن موبایل خارج نموده و نسبت به نظافت سالن اقدام نماید.
- مهم :**
- پیمانکار باید مدارک و مستندات کافی در رابطه با سوابق اجرایی نصب و راه اندازی تجهیزات نیروی پر ظرفیت در مراکز مخابراتی را ارائه نماید .